

KNASTOMSKIFTER PR12, 20 A

PR121101A8

Knastomskifter PR12 0-1 1P

- Termineringsskrue, linkgevind
- Beskyttende blink ved løft, leveres åben
- Mulighed for kundetilpasset løsning indenfor 24 timer
- Stålaksel som standard


**PRODUKTBESKRIVELSE****Bestilling af kundetilpasset knastomskiftere**

Har du behov for knastomskiftere med specielle funktioner eller en særlig graveret frontplade, så udfyld skemaet og lad OEM Automatic Klitsø A/S løse opgaven.


Skemaet kan hentes her [BACO - Knastomskifterskema](#). Det udfyldte skema sendes retur til info@oemklitso.dk

Nominel isolationsspænding		690 V
Termisk mærkestrøm	Ith	20 A
Nominel brydestrøm	AC21	16 A
Mærkeeffekt AC3	3 x 380 V	4 kW
Maks. kabeltværsnit		2 x 4 mm ²
Indkapslingsklasse på forside		IP40 (IP65 som option)
Levetid (uden last)		1,25 x 10 ⁶ betjeninge
Driftstemperatur		-20 °C til +70 °C
CE-mærket ifølge		CEE24 og EN60947-1/A11
Godkendelse		 UL file E57817   

Hulmønster**Skruemontage (A)**




Ethulsmontering(B)



MÅL

Skruemontage (A)





Kontakter i alt	L
1-2	36
3-4	46
5-6	56
7-8	66
9-10	76
11-12	86

Kontakter i alt	L
13-14	122
15-16	132
17-18	142
19-20	152
21-22	162



Ethulsmontering (B)



Kontakter i alt

L

1-2

51

3-4

61

5-6

71

7-8

1

9-10

91

11-12

101



BEST. NR.

Type	Tilslutning	Funktion * (X angiver kontakt lukket)	Skilt *	Udførelse	Bestillingsnummer inkl. skilt og håndtag	
					Skruemontage (A)	Ethulsmontering (B)
Afbryder	PR12X1101A8			1-polet	PR121101A8	PR12X1101A8
				2-polet	PR121102A8	PR12X1102A8
				3-polet	PR121103A8	PR12X1103A8
				4-polet	PR121104A8	PR12X1104A8
Impuls-afbryder	PR12X1101AR10			1-polet	PR121101AR10	PR12X1101AR10

Fjeder - retur til 0			2-polet	PR121102AR10	PR12X1102AR10
		PR12X2201CR12		1-polet	PR122201CR12
			2-polet	PR122202CR12	PR12X2202CR12
Afbryder	PR12X2201C8H0A			1-polet	PR122201C8H0A
			2-polet	PR122202C8H0A	PR12X2202C8H0A
			3-polet	PR122203C8H0A	PR12X2203C8H0A
				PR122204C8H0A	PR122204C8H0A
	PR122251D4HA		1-polet	PR122251D4HA	PR12X2251D4HA
			2-polet	PR122252D4HA	PR12X2252D4HA
			3-polet	PR122253D4HA	PR12X2253D4HA
			4-polet	PR122254D4HA	PR12X2254D4HA
			PR122251D4	PR122251D4	PR12X2251D4
			2-polet	PR122252D4	PR12X2252D4
			3-polet	PR122253D4	PR12X2253D4
			4-polet	PR122254D4	PR12X2254D4
	PR122301P8		1-polet	PR122301P8	PR12X2301P8
	PR122301A8		1-polet	PR122301A8	PR12X2301A8
	PR122351A8		1-polet	PR122351A8	PR12X2351A8
	PR122401A8		1-polet	PR122401A8	PR12X2401A8
	PR122451A8		1-polet	PR122451A8	PR12X2451A8

Type	Tilslutning	Funktion* (X angiver kontakt lukket)	Skilt *	Udførelse	Bestillingsnummer inkl. skilt og håndtag
Skruemontage (A)					
PR125201A8				1-polet	PR125201A8
	PR125301A8			1-polet	PR125301A8

PR125059CR12				1-polet	PR125059CR12
PR125059BR19				1-polet	PR125059BR19
PR127203A8				1-polet	PR127203A8
PR127207A8				2-polet	PR127207A8
PR126503A1				1-polet	PR126503A1
PR126507A1				1-polet	PR126507A1

Type	Tilslutning	Skilt	Bestillingsnr. skruemontage (A)	Bestillingsnr. Ethulsmontage (B)
Amperemeterafbryder til måling med tre strømtransformere, der har fælles tilslutnings- punkter			PR128351A4	PR12X8151A4
Voltmeterafbryder til måling i 3-fasede systemer mellem faserne eller mellem fase og nul			PR128357C8	PR12X8357C8
Voltmeterafbryder til måling i 3-fasede systemer mellem faser				PR12X8351A4
Fremad-/tilbageafbryder til 3-faset motor			PR129151C8	PR12X9151C8
Fremad-/tilbageafbryder til 1-faset motor			PR129051C8	PR12X9051C8
Y/D-afbryder			PR129551A8	PR12X9551A8
Dahlander-afbryder			PR129552A8	PR12X9552A8

Indkapslet afbryder, andre skiltefunktioner, kontaktfunktioner, osv. på anmodning.

Håndtagsdesign til ethulsmontage PR12



Bestillingsnr.	Beskrivelse
----------------	-------------

C21RA03	Håndtag, sort, i C21-serien til ethulsmontage PR12
---------	--



Bestillingsnr.	Beskrivelse
C21RB03	Håndtag, langt, sort, i C21-serien til ethulsmontage PR12

Flytbar nøgle i position



Bestillingsnr.	Beskrivelse
C21RC00	Nøglehåndtag, ethulsmontage, passer til PR12, ud kl. 12, 3, 6 og 9

Flytbar nøgle i position



Bestillingsnr.	Beskrivelse
C21RF00	Nøglehåndtag, ethulsmontage, passer til PR12, ud kl. 10 og 2

Andre alternativer på anmodning.

SPECIFIKATIONER

Antal poler	1
Antal positioner	2
IP-klasse	IP20, IP40
Mærkespænding	690 V
Mærkespænding CSA	600 V
Mærkestrøm	20 A

Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C

