

CBX100

Kompakt

CBX100
FORBINDELSSES BOKS, CBX100

- Hurtig og enkel tilslutning af strekkodelæsere
- Mulighed for backup funktion
- ID-NET™ Interface



PRODUKTBESKRIVELSE

CBX100 har til formål at forenkle installationen af Datalogics 1D og 2D strekkodelæsere. CBX100 kan opgraderes med backup-modulet BM100 der med tilbagesstillingsfunktionen gør det let at udskifte enheder hvis dette bliver nødvendigt.

CBX100 är kompatibel med Datalogics scannere i 2K, 4K, 6K, 8K samt Matrix-serien.

Funktioner og fordele

- Backup modul, for optimal vedligehold
- Synlige LED-indikatorer og power on/off switch
- Fleksibel montering og forenklet ledningsførelse, for hurtigere installation.

ID-NET™ er Datalogics interne high-speed interface mellem flere strekkodelæsere. Det tillader hastigheder på op til 1 Mbit/s og er som standard integreret i alle enheder i CBX- og Quick Link-serien. ID-NET™ anvendes som et supplement til det ydre interface og kan enten konfigureres som én station med op til 16 scannere der læser på forskellige sider af det samme objekt, Eller det kan konfigureres til multiple stationer med individuelle scanner, hvilket gør det muligt at tilslutte op til 32 scannere der uafhængigt af hinanden kan lave aflæsning på emner på hver deres station.

SPECIFIKATIONER

IP-klasse	IP65
Spænding DC max	30 V
Spænding DC min	10 V
Strømforbrug	2,5 W
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vægt	380 g



Figure A

- ① Indicator LEDs
- ② Cover Screws (2)
- ③ Compression Connectors (4)
- ④ 25-pin Device Connector



Figure B

- ① Power switch (ON/OFF)
- ② Auxiliary Port Connector
- ③ Mounting Holes (2)
- ④ ID-NET™ Termination Resistance Switch
- ⑤ Indicator LEDs
- ⑥ Backup Module Connector
- ⑦ Spring Clamp Terminal Blocks
- ⑧ RS485 Termination Resistance Switch
- ⑨ Power Source Selector
- ⑩ Shield to Protection Earth Selector
- ⑪ Chassis Grounding Selector





Figure A

- ① Indicator LEDs
- ② Cover Screws (2)
- ③ Compression Connectors (4)
- ④ 25-pin Device Connector




Figure B

- ① Power switch (ON/OFF)
- ② Auxiliary Port Connector
- ③ Mounting Holes (2)
- ④ ID-NET™ Termination Resistance Switch
- ⑤ Indicator LEDs
- ⑥ Backup Module Connector
- ⑦ Spring Clamp Terminal Blocks
- ⑧ RS485 Termination Resistance Switch
- ⑨ Power Source Selector
- ⑩ Shield to Protection Earth Selector
- ⑪ Chassis Grounding Selector

