

ÅRSUR

SC9840PRO-24V

Årsur 4-kanal 24 V UC DFC-indgang

- Automatisk indstilling af sommer/vintertid
- DFC radio link indgang til urstyring
- 10 års batteri levetid
- 300 hukommelsespladser



PRODUKTBESKRIVELSE

Koblings ur fra Hugo Müller. Til styring af for eksempel alarmer, dørlås, belysning, ventilation og meget mere. For programmering af styring til ferier og helligdage mv. Mulighed for permanent forbindelse og justerbar pulsvarighed. Ekstern indgangs- og cyklusfunktion i fire forskellige cyklusser pr. Programtrin. Indbygget driftstidsmåler pr. Kanal og for hele ur tiden. Memory-nøgle til hurtig og nem programmering af flere enheder eller som program backup. Mulighed for at styre uret via en DCF-radiolink. Uret kan programmeres uden driftsspænding.

Automatisk indstilling af sommer / vintertid

Konvertering sker automatisk i henhold til gældende regler for Europa, dvs. indstillingen finder sted natten til henholdsvis den sidste søndag i marts og oktober.

SPECIFIKATIONER

Adjustable Cycle Length	1 s til 9 h 59 min 59 s
Antal kanaler	4
Antal programtrin	300
Batteribackup	Ja
Batterilevetid	10 år
Beskyttelsesklasse	II
Bredde	71,5 mm
DFC input	Ja
Display	LCD
Dybde	63 mm
Effektforbrug	2,2 W

Godkendelser	CE
Højde	45 mm
IP-klasse	IP20
Justerbar pulslængde	1 s til 59 min 59 s
Kontaktbelastning max	10 A
Korteste tid til-fra	60 s
Materiale	Selvslukkende termoplast
Memory Key E2-Prom	Ja
Montering	DIN-skinne
Nøjagtighed	±0,5s/dag
Supply Voltage AC	24 V
Supply Voltage DC	24 V
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Tid	Quartz
Tilslutning	Skrueterminal

