



## PROGRAMMERBAR SIKKERHEDS PLC

DuelcoSC

1103422

DSC-MI12T8 12 Input, 8 Test Outputs Expansion  
Module 24Vdc

- Modulopbygget
- Optil 128 Digitale indgange
- Kun 22,5mm bred
- Simulerings software
- Op til 16 OSSD



### PRODUKTBESKRIVELSE

DuelcoSC safety controller (DSC) er en modular programerbar sikkerheds plc.

DSC kan overvåge en række forskellige nødstopsfunktioner og sensor typer som:

- Nødstop
- Lysgitre
- Laser skannere
- Optiske fotosensorer
- Mekaniske kontakter
- berøringsløse switcher
- Sikkerheds mætter / bumpers
- 2-hånds tryk

Med DSC får man lang række fordele sammenligned med et almindeligt sikkerhedsrelæ.

- Færre antal komponenter.
- Simpel elektrisk instalation.
- Konfiguration med logik funktioner og en simpel drag and drop software

### System fordele

Programmering via USB fra en hvilken som helst pc, installeret med "Duelco safety designer" software .

- Op til 128 digitale indgange.
- Op til 16 OSSD udgange (par)
- Op til 14 udvidelses moduler (max 4 af hver type)
- Ekstern monitorering via de mest almindelige fieldbus systemer.

### Duelco safety designer (DSD)

- Let drag and drop konfiguration af alle sikkerheds funktioner.
- Funktionel validering af design med sikkerheds informationer.
- Password management.

DSC er certificeret iht. SIL3 – SILCL3 – PlE – CAT. 4

## SPECIFIKATIONER

Bredde	22,5 mm
--------	---------

Digital Inputs	12
Forsyningsspænding	24 V DC
IP klasse kappe	IP20
PL	e
Safety category	4
Signal output	2 digitale signaludgange
SIL	3
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Test output	8
Tolerance	± 20%