

PANELMONTERET HASTIGHEDSKONTROL

EM-185A, DC-motorstyring

EM-76
Motor styring 12-32VDC 3A EMC



- 12-24 VDC
- Justerbar strømgrænse (0.1-25 A)
- Panelmonteret
- EMC-testet

PRODUKTBESKRIVELSE

EM-185A er en panelmonteret (10 mm hul) hastighedskontrol til DC-motorer op til 80 W max. Motorens hastighed reguleres med et potentiometer foran. Momentet er konstant uanset hastighed. Udgangen er beskyttet mod transienter og er overbelastnings- og kortslutningsbeskyttet. Når potentiometeret er indstillet til 0-position, kortsluttes motoren i 5 s for bedre bremsefunktion. Vende kan ske ved at vende polariteten via eksternt relæ. EM-185A er EMC-testet i henhold til industristandarderne EN50081-2 og EN50082-2.

SPECIFIKATIONER

2053_Current limit (A)	0.5-3
2421_Peak current (A)	3
Driftstemperatur	-10...50°C
Forsyningsspænding	12 V DC, 24 V DC
Montage	Panelmontering
Mål	33x30x40
Vægt	60 g