

## DIGITALT JUSTERBARE GRÆNSEVÆRDIER

DC motorstyring

EM-295C



- Strømgrænse 0,1-255A
- Programmerbar med EM-328 eller EM-236A
- Kompatibel til DIN montering



### PRODUKTBESKRIVELSE

Electromen tilbyder en bred vifte af DC-styringer med adskillige funktioner og forskellige parameterindstillinger. Alle modeller kan suppleres med holdere til DIN montering.

### SPECIFIKATIONER

2421_Peak current (A)	(10s) 40
Brake output	Ja
CanOpen	Nej
Change direction of rotation (CW/CCW)	Nej
Current limit adjustable	Ja
Currenttrip autoreveice	Nej
Driftstemperatur	-40°C...+70°C
Ethercat	Nej
Forsyningsspænding	12-48 V DC
Impulse/continuous mode	Nej
Indstillingsområde	0.1-25 A
Joystick analog input	Ja
Leverandør	Electromen
Parallel driver four motors	Nej
Parallel driver two motors	Nej
Position with potentiometer	Nej
Positioning	Nej

<b>Potentiometer adjustable speed</b>	Ja
<b>PWM frequency</b>	2kHz/16kHz
<b>RS232</b>	Nej
<b>RS485/Modbus</b>	Nej
<b>Softstart/stop</b>	Ja
<b>Speed settings</b>	Ja
<b>Speedregulator</b>	Ja
<b>Stop at limit position</b>	Ja
<b>Vægt</b>	80 g