

ELECTROMEN

EM-314A

- 12-48 VDC
- Parameterindstilling via EM-236 eller EM-268
- Puls / retning eller 4 justerbare forvalgspositioner
- Frem / tilbage



EM-314 er en stepmotorcontroller med mikrotræk ned til 1/64 trin. Mikrostepping giver god ydeevne ved lave hastigheder. Styringen har desuden integreret pulsoscillator og mulighed for 4 programmerbare forvalgspositioner, som aktiveres via digitale indgange. Position (antal trin), hastighed og retning for hver preset indstilles med EM-236 alt. EM-328. Flere andre parametre, f.eks. strøm- og rampetider kan justeres. Indgange til eksterne puls-/retningssignaler er også tilgængelige.

Forsyningsspænding	12-24 V DC
Vægt	100 g

